

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Черновец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Коммутатор DS-S1816P(B)



Краткие характеристики

Вид продукции Коммутаторы
Производитель HiWatch
Питание AC100В-240В

Сетевой неуправляемый коммутатор 16 RJ45 100М PoE, 8 портов с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 1000М Ethernet; 1 SFP порт 1000М; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 135Вт; поддержка режима передачи до 250м, 10Мбит/с (9-16 порт), CAT5e; грозозащита, AC100В-240В; 150Вт; 0°С...+40°С;

Неуправляемый PoE-коммутатор HiWatch DS-S1816P оборудован 16 FE-портами RJ-45 с поддержкой PoE, Uplink-портом для подключения к сети и стекирования и SPF-портом для присоединения коммутатора к сети по оптоволоконному кабелю. В режиме Extend PoE дальность трансляции на скорости 10 Мбит/с по витой паре достигает 250 м (для портов 1–8). Общий бюджет PoE — 135 Вт. DS-S1816P поддерживает сетевые протоколы IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at. Метод передачи данных — с промежуточным хранением для проверки данных, выбора порта и пересылки проверенного кадра. Пропускная способность коммутационной матрицы — 7.2 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов — 5.36 Mpps. Объем таблицы MAC-адресов — 4К. Коммутатор оборудован LED-индикаторами для визуального контроля за параметрами работы. Предусмотрена защита от неправильного подключения. Исполнение — универсальное, с установкой на стол или стену. Рабочие температуры — 0 °С... +40 °С. Питание — AC 100 ~ 240 В, 150 Вт. Габариты — 440×285×43 мм, вес — 3.72 кг.

Размеры	440мм*285мм*43мм
Бюджет PoE	≤135 Вт
Установка	На стол / на стену
Масса	3,72 кг
Условия хранения	-40°C— 70°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата)
Рабочие условия	0°C— 40°C, влажность 0 % ~ 90% (без конденсата)
Количество портов	16 PoE 10/100M RJ45; 1Uplink 10/100/1000 + 1 SFP-порт
Режим EXTEND PoE	10 Мбит (8-16 порт)
Сетевые протоколы	IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at
Коммутационная матрица	7,2 Гб/с
Скорость перенаправления пакетов	5.36 Мбит/с
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Размертаблицы MAC-адресов	4К
LED Индикаторы	Link/ Act, PoE, Питание
Защита от неправильного подключения	Поддерживается
Питание	100-240 В AC, 150 Вт

Общие

Вид продукции Коммутаторы

Производитель HiWatch

Питание AC100В-240В

Потребляемая мощность 150Вт

Рабочая температура 0...+40 °С

Бюджет мощности PoE 135 Вт

Дальность передачи до 250м, 10Мбит/с (9-16 порт)

Защита грозозащита

Количество портов 16

С поддержкой POE Да

Сетевые интерфейсы 1 SFP порт 1000М/1 Uplink порт 1000М Ethernet/16 RJ45 100М PoE/8 портов с высоким приоритетом

Стандарты PoE 802.3af/802.3at

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93