

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Компактная IP-видеокамера Hiwatch DS-I214W(B) (2.8 mm)



API	ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), ISAPI, SDK
Протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, фильтр IP-адресов, водяные знаки, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация HTTP / HTTPS, WSSE, дайджест-аутентификация для ONVIF, аутентификация 802.1X (EAP-MD5)
Тип объектива	Фиксированный, F2.0
Сетевое хранение	Карта microSD/SDHC/SDXC до 256 Гб, ANR, NAS (NFS, SMB / CIFS)
Метод коммуникации	Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра безопасности, включение записи, включение фотофиксации, звуковое предупреждение
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360)
Сжатие видео	Основной поток: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Частота дискретизации аудио	8 кГц /16 кГц
События	Обнаружение движения, саботажа, исключений (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, заполнение или ошибка HDD)
Фильтр внешних шумов	Есть
Улучшение изображения	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Сжатие аудио	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32–160 Кбит/с (MP2L2)
Соотношение «Сигнал / шум»	> 50 дБ
Переключение режима «День / ночь»	День, ночь, по расписанию
Настройки изображения	Насыщенность, резкость, контраст, яркость, усиление и баланс белого настраивается через клиентское ПО или веб-браузер
Битрейт видео	32 Кбит/с — 8 Мбит/с
Профиль H.264	Main Profile
Профиль H.264	Baseline Profile/Main Profile
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Радиус	10 м
Фокусное расстояние	2,8 мм
Длина волны	850 нм
Угол	Горизонтальный: 90°, вертикальный: 80°
Расстояние подсветки	До 10 м

Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	2,8 мм: горизонтальный — 107°, вертикальный — 57°, диагональный — 126°
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 / 100 Мбит/с адаптивный Ethernet
Аудио	1 вход (встроенный микрофон), 1 выход (встроенный динамик)
Макс. разрешение	1920 × 1080
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
WDR	Цифровой WDR
Регулировка угла установки	Поворот: 0° — 360°, наклон: 0° — 90°, вращение: 0° — 360°
Поддержка медленного затвора	Есть
Одновременный просмотр в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь / хост	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200
Мощность передатчика	11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+
Масса	Нетто: приблизительно 120 г Брутто: приблизительно 380 г
Габариты	Камера: 102,9 x 65,2 x 32,6 мм Коробка: 150 x 125 x 99 мм
Материал корпуса	Пластик
Рабочие условия	-10°C — 40°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 % / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	DC 12 В: 5 Вт макс. PoE: 6 Вт макс.
Сброс	Кнопка на корпусе, веб-браузер, клиентское ПО
Общие функции	Коридорный режим, зеркалирование, защита паролем, маска конфиденциальности, флеш-лог
Стандарт	IEEE802.11b/g/n Диапазон частот 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц Ширина канала 20/40МГц
Электронный затвор	1/3 с ~ 1/100 000 с
Матрица	1/2.7 Progressive scan CMOS
Чувствительность	0,028 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Чувствительность приемника	11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) Скорость передачи данных 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n:

	150 Мбит/с Радиус приема До 50 м (зависит от условий окружающей среды)
Протоколы	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM Безопасность 64/128бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

2Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и WiFi 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.028 лк @F2.0; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; -10°С ...+40°С; 12В ±25%/PoE (802.3af); 6Вт макс.

Особенности:

Разрешение 2 Мп
 ИК-подсветка до 10 м
 Wi-Fi 2,4ГГц
 Встроенные микрофон и динамик
 Слот для карты памяти до 128 Гб
 H.265, H.265+, H.264, H.264+

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru