

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

IP видеорегистратор DS-N208(B)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт IP
Производитель HiWatch

Потребляемая мощность	До 18 Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер	200 × 205 × 48 мм
Вес	≤1 кг (Без HDD)
Питание	DC 12 В
USB-интерфейс	2 USB 2.0
SATA	1 SATA
Протоколы	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, Hik Cloud P2P
Входящая пропускная способность	60 Мб/с
Исходящая пропускная способность	60 Мб/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Количество потоков	2
Основной поток	4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Мп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с
Дополнительный поток	VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 Кбит/с
Синхронное воспроизведение	2 канала@1080p
IP камеры	8 каналов
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Объем	до 6 Тб
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M Ethernet

8-ми каналный IP-регистратор Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мб/с; Исходящий поток 60Мб/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD).

Общие

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт IP
Производитель HiWatch
Видеовыход 1 HDMI 1080P/1 VGA 1080P
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 18 Вт
Рабочая температура -10...+55 °С
Длина, мм 200
Ширина, мм 205
Высота, мм 48
Вес, г 1000
Видеовход 8 IP
Входящая пропускная способность 60 Мб/с
Исходящая пропускная способность 60 Мб/с
Количество каналов 8
Количество накопителей 1
Объем накопителя, Тб 6
Порты HDMI/VGA
Разрешение записи 8Мп
Синхронное воспроизведение 2 канала@2Мп, 1 канал@4Мп
Тип Сетевые (IP)
Тип накопителя SATA
Форматы сжатия видео H.264/H.264+/H.265/H.265+

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосиби́ск (3843)20-46-81
Новосиби́ск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93